



USAGES /



ONDULEURS / Alizé

Onduleur MM en Ligne Interactive - 700 à 3000 VA
Gamme Professionnelle

Une Grande "Adaptabilité"

Ce produit ligne interactive monte jusqu'a 3kVA contre 2kVA pour ses prédécesseurs.

- Utiliser avec :
- Les bureaux informatiques, les serveurs, l'équipement réseau, l'équipement médical, les machines industrielles, les call-centers.
- Interface USB pour gérer l'appareil.
- Fonction de diagnostic intégrée
- Protection pour modem internet
- Chargement automatique
- Fonction de redémarrage automatique
- Entrée de courant alternatif
- Prise de sortie
- USB & RJ11 communication
- USB & RS232 communication
- RJ45
- Panneaux LCD ou LED pour les options
- Chargement rapide Plug and Play

ONDULEURS / Alizé

Onduleur MM en Ligne Interactive - 700 à 3000 VA

| Alyzé | | | | | |
|----------------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Modèle | Alizé 700VA | Alizé 1000VA | Alizé 1400VA | Alizé 2400VA | Alizé 3600VA |
| | 360W | 480W | 720W | 1200W | 1800W |
| ENTREE | | | | | |
| Tension d'entrée nominal | 110/120 Vac ou 220/230/240 Vac | | | | |
| Tension de fonctionnement | 81 ~ 145 Vac/162 ~ 290 Vac | | | | |
| Fréquence | 50 ou 60 Hz | | | | |
| SORTIE | | | | | |
| Tension de sortie | Tension nominale +/-10% | | | | |
| Fréquence | 50 or 60Hz ±1Hz | | | | |
| Temps de transfert | 2 - 6ms, 10ms max | | | | |
| BATTERIE | | | | | |
| Nombre et type de batterie | 12V/7Ah x 1 | 12V/9Ah x1 | 12V/7Ah x2 | 12V/7Ah x2 | 12V/9Ah x4 |
| Recharge | 90% après 6-8hrs de charge | | | | |
| INDICATION | | | | | |
| Indicateur | Ecran LCD | | | | |
| Protection | Contre surcharge et surtension | | | | |
| Alarme | En mode batterie : un bip toute les 10 secondes | | | | |
| Interface | Support Windows par usb | | | | |
| AUTRES | | | | | |
| Nombre de décibels | < 45 dB | | | | |
| Température | 0-40 | | | | |
| Humidité | 0%-90% | | | | |
| Masse (kg) | 4.25 | 4.9 | 8 | 11.5 | 23 |
| Dimension (mm) | 298x101x 142 | | 338x149.3x162 | 380x158x198 | 436x145x213 |
| Masse emballage (kg) | 4.5 | 4.9 | 8 | 11.5 | 23 |
| Dimension boîte (mm) | 370x145x245 | | 450x180x313 | 450x180x313 | 510x214x310 |
| NORMES | | | | | |
| Sécurité | IEC/EN62040-1;IEC/EN60950-1 | | | | |
| EMC | IEC/EN62040-2;IEC61000-4-2;IEC61000-4-4;IEC61000-4-5;IEC61000-4-8 | | | | |

IPOWER Fournit Aussi /

Onduleur en courant continu / Econet



Toute en fournissant la protection d'un onduleur pour vos appareils quotidiens, l'econet se veut aussi portable et fournit grâce à ses prises USB une batterie de secours pour vos appareil portables.

Tel: +230 5 940 92 68
E-mail : info@ipower.re
www.ipower.re

